

# Folha de dados do produto

Especificações



## CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE

29450

### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Produto Ou Componente   | Contato auxiliar                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome Abreviado Do Dispositivo   | OF<br>SD<br>SDE<br>SDV                                                                                                                                                                                                             |
| Aplicação Do Dispositivo        | Monitoramento do status do disjuntor                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilidade Da Linha        | Compacto ComPact NS630b...1600<br>Compacto ComPact NS1600b...3200<br>Compacto ComPact INS<br>Compacto Compact INV<br>Compacto Compact NSX<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard<br>Compacto ComPact NSX DC |
| Composição De Contatos De Sinal | 1 NA/NF                                                                                                                                                                                                                            |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Falha                                   | Falha eléctrica geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sinalização Local                               | Indicação ligado/desligado para abrir/fechar<br>Indicador de disparo para indicador de disparo do relé<br>Disparo de falha para falha eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Contatos Auxiliares                     | Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modo De Montagem                                | De encaixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ith] Corrente Térmica Convencional Ao Ar Livre | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breaking Capacity (A)                           | CA-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>CA-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>CA-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz<br>CC-12: 6 A at 24 V CC 50/60 Hz<br>CC-12: 2,5 A at 48 V CC 50/60 Hz<br>CC-12: 0,6 A at 110 V CC 50/60 Hz<br>CC-12: 0,3 A at 250 V CC 50/60 Hz<br>CC-14: 1 A at 24 V CC 50/60 Hz<br>CC-14: 0,2 A at 48 V CC<br>CC-14: 0,05 A at 110 V CC<br>CC-14: 0,03 A at 250 V CC |
| Carga Mínima                                    | 100 mA a 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminal Da Conexão Auxiliar              | Spring0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)                                                           |
| Categoria De Acessórios / Peças Separadas | Peça sobressalente para Compact NS630b...1600<br>Peça sobressalente para Compact NS1600b...3200 |

## Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,400 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 7,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 16,900 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 4,500 cm  |
| Package 2 Width              | 16,000 cm |
| Package 2 Length             | 16,000 cm |
| Package 2 Weight             | 177,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 300       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 5,785 kg  |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

|   |                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------|-----|
| ✓ | Reach Sem Svhc                                    |     |
| ✓ | Sem Metais Pesados Tóxicos                        |     |
| ✓ | Sem Mercúrio                                      |     |
| ✓ | Informações Das Isenções Rohs                     | Sim |
| ✓ | Sem Pvc                                           |     |
| ✓ | Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo |     |

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                                                               |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)                                                |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                                                     |
| Weee                    | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                         |